

# Телефон ALcom HS-103

## Инструкция по эксплуатации

### Внешний вид и управление



- **3 НОМЕРА НАБОРА ОДНОЙ КНОПКОЙ**
- **10 НОМЕРОВ УСКОРЕННОГО НАБОРА**
- **ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ**
- **РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА**
- **КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ МИКРОФОНА**
- **КНОПКА ПАУЗЫ ПРИ НАБОРЕ**
- **КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**
- **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС/ТОН**
- **ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА**
- **СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВОНКА**

Благодарим Вас за покупку телефона ALcom. Он будет служить Вам долгие годы. Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам предварительно ознакомиться с данной инструкцией.

### О безопасности использования

Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного обращения. При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти из строя. Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью (ванн и т.д.), не трогайте аппарат влажными руками. Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как вынимать его из воды, следует обязательно отключить его от телефонной розетки (телефонной линии).

### Установка и подключение

Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубки. Затем подключите телефон к телефонной линии.

### Настройка и использование

Установите переключатель **T/P (TONE/PULSE)**, в нужное положение (в общественных сетях России используется импульсный набор – **P (PULSE)**).

#### Осуществление вызовов

1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС.
2. Наберите требуемый номер.

#### Ответ на поступающие вызовы

1. Снимите трубку и ответьте на поступивший вызов.
2. После завершения разговора положите трубку в гнездо аппарата.

#### Клавиша MUTE

Отключает микрофон при разговоре (например, Вы не хотите, чтобы абонент Вас слышал, пока Вы консультируетесь с кем-либо, находящимся рядом). Включение микрофона - повторным нажатием клавиши **MUTE**.

#### Повторный набор номера

Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. Эту функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.

1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС, затем нажмите **REDIAL**. Последний набранный Вами номер будет набран аппаратом автоматически.
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем повторите действия, приведённые ранее в пункте 1.

Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы набирали последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую клавишу.

#### Клавиша FLASH

Вы можете использовать эту клавишу для сброса линии перед повторным набором номера. Если телефон подключён к офисной АТС, клавиша **FLASH** может использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС.

#### Регулировка громкости звонка и отключение звонка

С помощью переключателя **RINGER HI/LO/OFF** можно отрегулировать или отключить звонок.

Положение **HI** - громко, **LO** – тихо, **OFF** - выключен.

#### Использование памяти

Данный аппарат оснащён тремя кнопками набора одним нажатием (**M1, M2, M3**) и 10 кнопками ускоренного набора (цифровые кнопки от **0** до **9**). В ячейку памяти каждой из этих кнопок Вы можете записать телефонный номер, набор которого в последующем можно будет осуществлять нажатием соответствующей кнопки или ускоренным набором.

#### **Запись номера в ячейку памяти кнопок набора одним нажатием**

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите кнопку **STORE**.
3. Введите телефонный номер, который Вы хотите записать в память.
4. Нажмите кнопку **STORE**.
5. Нажмите кнопку набора одним нажатием (**M1**, **M2** или **M3**).
6. Положите трубку, повторите процедуру для записи в другие ячейки памяти.

#### **Запись номера в ячейку памяти кнопок ускоренного набора**

Примечание: в ячейку памяти можно записать телефонный номер длиной до 16 символов.

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите кнопку **STORE**.
3. Введите телефонный номер, который Вы хотите записать в память.
4. Нажмите кнопку **STORE**.
5. Нажмите кнопку ускоренного набора (цифровую кнопку от **0** до **9**).
6. Положите трубку, повторите процедуру для записи в другие ячейки памяти.

#### **Набор номера, записанного в ячейку памяти кнопок набора одним нажатием**

1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС.
2. Нажмите соответствующую кнопку набора одним нажатием (**M1**, **M2** или **M3**).

#### **Набор номера, записанного в ячейку памяти ускоренного набора**

1. Снимите трубку, дождитесь звукового сигнала АТС.
2. Нажмите кнопку **AUTO**.
3. Нажмите соответствующую кнопку ускоренного набора (цифровую кнопку от **0** до **9**).

#### **Примечания:**

Если Вы отключили телефон от телефонной розетки, для того, чтобы перенести и установить в другую комнату, то делайте это быстро. Содержимое памяти сохраняется только непродолжительное время после отключения от телефонной розетки.

Если Вы хотите изменить записанный в память телефонный номер, то просто запишите новый номер в ту же ячейку. При этом старый номер, ранее находящийся в этой ячейке, будет автоматически удалён.